

### EXO-store



*Модуль управления шторами,  
жалюзи и т.п.*

**РЕЛЕ 16А !!!**



#### Основные характеристики:

Размер: 90x157x70 мм / 9 модулей на DIN рейке

Вес: 0,323 кг.

Питание модуля напряжением 12В осуществляется по шине RS-485.

Ток потребления: разомкнутые реле – 14 мА.  
замкнутые реле – 260 мА

Максимальный ток нагрузки на канал – 16А

Максимальное сечение силовых проводов для подключения нагрузок – 2,5мм<sup>2</sup>

#### Общее описание и функциональность

Модуль EXO-store имеет восемь выходов для управления 4-мя жалюзи (ставнями). Каждая группа состоит из 2-х реле для подъема и спуска.

#### Соединение с другими модулями

EXO-store соединяется с другими модулями с помощью четырехпроводной шины RS485, которая часто используется в промышленности из-за своей простоты и надежности. Максимальное расстояние между различными модулями в сети может составлять до 1 км. D2000i поддерживает до 16 модулей EXO-store, что позволяет управлять 64-мя жалюзи (ставнями, воротами и т.д.).

Модуль EXO-store также совместим с MiniDo и MaxiDo.

Модуль EXO-store работает совместно с модулем (модулями) EXISTORE, специально предназначенных для подключения кнопок-переключателей по 2-х проводной шине, позволяющих управлять закрытием\открытием штор, жалюзи и т.п.

#### Способ подключения

Модуль EXO-store имеет отдельные клеммные контакты для подключения фазы и нейтрали, питающей линии. К клеммам нейтрали подключаются все соответствующие провода от жалюзи, а также нейтраль от линии питания. Фазные клеммы подключаются к фазе линии питания отдельно через автоматические выключатели с номиналом 16А.

Внимание, жалюзи (ставни) должны быть подключены следующим образом :

- 1-е реле: Подъем жалюзи 1.
- 2-е реле: Опускание жалюзи 1.
- 3-е реле: Подъем жалюзи 2.
- 4-е реле: Опускание жалюзи 2.
- 5-е реле: Подъем жалюзи 3.
- 6-е реле: Опускание жалюзи 3.
- 7-е реле: Подъем жалюзи 4.
- 8-е реле: Опускание жалюзи 4.

К одному каналу можно подключать несколько штор, жалюзи и т.д., при этом управлять ими можно будет только вместе – одной кнопкой-переключателем.

# EXO-store: Техническое описание

